






Предохранители плавкие ППН

>>> www.hlt.su



Соответствуют стандартам
ГОСТ IEC 60127-1-2010
ГОСТ IEC 60127-2-2013

HT[®]
Electric

Предохранители и плавкие вставки ППН



Назначение:

Защита промышленного оборудования и кабельных линий от перегрузок и короткого замыкания.

Применение:

- Вводно-распределительные устройства ВРУ;
- Оборудование трансформаторных подстанций;
- Шкафы распределительные ШР, ШРС;
- Пункты распределительные ПР;
- Шкафы и ящики управления.

Материалы:

- Материал корпуса плавкой вставки: керамика;
- Материал контакта и держателя: медь М1;
- Покрытие: гальваническое покрытие олово-висмут;
- Материал плавкого элемента: сплав меди с цинком с добавлением фосфора;
- Материал основания держателя для плавкой вставки: армированная термореактивная пластмасса.

Преимущества:

- Гальваническое покрытие обеспечивает значительную выносливость в отношении коррозии изделия в процессе эксплуатации;
- Плавкий элемент надёжно соединён сваркой с выводами предохранителя;
- Габаритные размеры предохранителей ППН на 10–20% меньше предохранителей ПН-2;
- Снижение тепловых потерь по сравнению с предохранителями ПН-2 более чем на 30%;
- Широкий диапазон рабочих температур: от -45 до +60 °С.

Параметры		Значение					
Тип плавкой вставки		ППН					
Габарит предохранителя		00С	00	0	1	2	3
Номинальное напряжение, В		400; 500; 660					
Тип держателя предохранителя		ППН-33/ габарит 00	ППН-33/ габарит 0	ППН-35/ габарит 1	ППН-37/ габарит 2	ППН-39/ габарит 3	
Размер резьбы болтов выводов		М8			М10		М12
Номинальный ток держателя предохранителя, А		160	250	400	630		
Номинальная частота, Гц		50					
Диапазон отключения и категория применения		gL/gG(для защиты кабелей и распределительных устройств от к.з. и перегрузки)					
Номинальная отключающая способность, кА	при 500 В	120					
	при 660 В	50					
Степень защиты		IP00					
Рабочее положение		вертикальное или горизонтальное					
Указатель срабатывания (индикатор)		выдвижной шток (бок)					
Материал контактов		медь с гальваническим покрытием сплавом олово-висмут					
Рукоятка смены плавкой вставки		ППН-1					

Ассортимент

Ном. ток, А	Артикул					
	ППН-33			ППН-35	ППН-37	ППН-39
	00С	00	0	1	2	3
2	091-01-001	091-01-014				
4	091-01-002	091-01-015				
6	091-01-003	091-01-016				
8	-	091-01-017				
10	091-01-004	091-01-018				
12	-	091-01-019				
16	091-01-005	091-01-020	091-01-031			
20	091-01-006	091-01-021	091-01-032			
25	091-01-007	091-01-022	091-01-033			
32	091-01-008	091-01-023	091-01-034			
40	091-01-009	091-01-024	091-01-035	091-01-042		
50	091-01-010	091-01-025	091-01-036	091-01-043		
63	091-01-011	091-01-026	091-01-037	091-01-044	091-01-051	
80	091-01-012	091-01-027	091-01-038	091-01-045	091-01-052	
100	091-01-013	091-01-028	091-01-039	091-01-046	091-01-053	
125		091-01-029	091-01-040	091-01-047	091-01-054	
160		091-01-030	091-01-041	091-01-048	091-01-055	091-01-061
200				091-01-049	091-01-056	091-01-062
250				091-01-050	091-01-057	091-01-063
315					091-01-058	091-01-064
355					091-01-059	091-01-065
400					091-01-060	091-01-066
500						091-01-067
630						091-01-068

Артикул	Наименование	Упаковка		
		Ед.	Количество в упаковке, шт.	Кол-во в трансп. коробке Упак.

Предохранители и плавкие вставки

091-01-042	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250/40A HLT	шт.	3	36
091-01-043	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250/50A HLT	шт.	3	36
091-01-044	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250/63A HLT	шт.	3	36
091-01-045	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250/80A HLT	шт.	3	36
091-01-046	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250/100A HLT	шт.	3	36
091-01-047	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250/125A HLT	шт.	3	36
091-01-048	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250/160A HLT	шт.	3	36
091-01-049	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250/200A HLT	шт.	3	36
091-01-050	Плавкая вставка предохранителя ППН-35, габарит 1, 250A HLT	шт.	3	36
091-01-051	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/63A HLT	шт.	3	36
091-01-052	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/80A HLT	шт.	3	36
091-01-053	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/100A HLT	шт.	3	36
091-01-054	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/125A HLT	шт.	3	36
091-01-055	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/160A HLT	шт.	3	36
091-01-056	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/200A HLT	шт.	3	36
091-01-057	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/250A HLT	шт.	3	36
091-01-058	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/315A HLT	шт.	3	36
091-01-059	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400/355A HLT	шт.	3	36
091-01-060	Плавкая вставка предохранителя ППН-37, габарит 2, 400A HLT	шт.	3	36
091-01-061	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630/160A HLT	шт.	3	36
091-01-062	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630/200A HLT	шт.	3	36
091-01-063	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630/250A HLT	шт.	3	36
091-01-064	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630/315A HLT	шт.	3	36
091-01-065	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630/355A HLT	шт.	3	36
091-01-066	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630/400A HLT	шт.	3	36
091-01-067	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630/500A HLT	шт.	3	36
091-01-068	Плавкая вставка предохранителя ППН-39, габарит 3, 630/630A HLT	шт.	3	36

Артикул	Наименование	Упаковка		
		Ед.	Количество в упаковке, шт.	Кол-во в трансп. коробке Упак.

Предохранители и плавкие вставки

091-02-001	Держатель плавкой вставки ППН-33, габарит 00, 160A HLT	шт.	3	36
091-02-002	Держатель плавкой вставки ППН-33, габарит 0, 160A HLT	шт.	3	36
091-02-003	Держатель плавкой вставки ППН-35, габарит 1, 250A HLT	шт.	1	30
091-02-004	Держатель плавкой вставки ППН-37, габарит 2, 400A HLT	шт.	1	24
091-02-005	Держатель плавкой вставки ППН-39, габарит 3, 630A HLT	шт.	1	18

Артикул	Наименование	Упаковка		
		Ед.	Количество в упаковке, шт.	Кол-во в трансп. коробке Упак.

Ручка для съема ППН

091-03-001	Рукоятка для съема плавкой вставки ППН-1 HLT	шт.	1	30
------------	--	-----	---	----

ООО «ФАТО Электрик»

📍 127495, Москва, Дмитровское шоссе
163А, корпус2, помещение 24.1

☎ +7(495)419-57-16

✉ info@fatorus.ru

🌐 www.hlt.su

